



Baracoda Pencil 2

Lector de códigos de barras Bluetooth por contacto



- Pequeño, ergonómico y ligero: solo 42 g
- Puede almacenar más de 2000 códigos de barras en Batch
- Economía de energía para su PDA/teléfono móvil
- Puede servir de estilo sobre pantalla táctil
- Compatible con la mayoría de los teléfonos móviles/ PDA

- Automatización de las fuerzas de ventas
- Aplicaciones de mantenimiento ligero

Bluetooth

www.baracoda.com

Especificaciones técnicas

Normas

	Bluetooth 2.0 + EDR Perfil GAP, SPP CE-FCC- certificado Bluetooth

Alcance Bluetooth

	Clase 2: hasta 10 metros

Interfaz utilizador

Bip sonoro	
LED	Tricolor (rojo, naranja, verde)

Modos operatorios

Tiempo real	(con o sin registro de fecha y hora)
Batch	(mas o menos 2 000 códigos de barras UPC)

Scan Engine

Scan Engine de lectura	por contacto
Distancia de lectura	por contacto
Luminosidad	Rojo/ 660nm
Velocidad de lectura	80 a 600 nm/sec
Angulo de lectura	5°a 40°
Dimensiones	0.15 mm a 0.6 mm

Capacidad de lectura

Simbologías soportadas	Interleaved 2 of 5, Code 2 of 5 Standard, Matrix 2 of 5, Codabar / Monarch, Code 11, Code 128, GS1-128 (UCC/EAN-128), Code 39, Code 93, UPC-A/E, EAN8 / EAN13, JAN 8 / JAN13, MSI, GS1 DataBar Omnidirectionnel (ex RSS-14), GS1 DataBar Limited (ex RSS-14 Limited)

Energía

Batería	Li-ion recargable 300mAh Autonomía: mas de 2 000 escaneos

Características

Longitud	122 mm
Ancho	25 mm
Altura	20 mm
Peso	42 g

Ambiente

Temperatura de funcionamiento	0° - +40°
Temperatura de almacenaje	-10° - +60°
Humedad	5 - 95%
Descarga electrostática	Conforme a 8kV de descarga en el aire y a 4kV de descarga por contacto.

Principales funcionalidades

Conexión en un solo clic y auto reconexión:

Encienda simplemente su escáner o vuelva a la zona de conexión Bluetooth para conectarse. La conexión es automática y totalmente transparente para el utilizador gracias a nuestras soluciones Plug and Scan y Baracoda Manager.

Un producto, 2 modos de lectura:

Utilice su Pencil 2 en modo Tiempo Real o en modo Batch: El modo tiempo real transmite los códigos de barras al terminal en el momento en que los lee. El modo Batch guarda los códigos de barras en memoria para descargarlos más tarde.

Interfaz intuitiva para el utilizador:

Un único botón para encender, conectar su escáner y leer sus códigos de barras. Una LED multicolor le permite comprobar el estatuto de su conexión y de su batería.

Plataformas Compatibles:

Baracoda proporciona un middleware fácil de utilizar (BaracodaManager) y provee también SDK para facilitar la integración y el seguimiento en las plataformas móviles siguientes: PC/PPC 2002/2003 WM5/WM6; CE.NET; Palm OS, Symbian series 9 (teléfonos móviles) y Teléfonos Java (BlackBerry y JSR82).

La solución Plug & Scan

Disponible a través del Dongle USB y/o adaptador serie RS232 (compatible con todos los terminales equipados de puerta serie).

Contenido de la caja

1 Baracoda Pencil 2 con batería recargable

1 cargador universal (EU, UK, US, AU)

1 CD de documentación y de información del programa

Accesorios Disponibles



Funda de protección





Cargador para vehículo



Cordón para el cuello